


K2 71B5-71B14

Variator size K2 Variatore tipo K2


Input/Entrata	71 B5	71 B14
Output/Uscita	71 B5	-

Oil q.ty/Q.tà olio: 0,5 lt. for B3 (other positions: 0,7 lt)

Weight/Peso	Kg	lbs
Without motor/Senza motore	9.4	20.7
With motor/Con motore 0.37 kW	15.6	34.4




For dimensions, see pag.18/Per le dimensioni, vedi pag.18



— Torque available for continuous duty
Coppia nominale per funzionamento continuo

— Starting torque for very intermittent use, as motor is loaded with 200% Ampere. Warning: not to burn the motor.
Coppia di spunto per uso intermittente, il motore assorbe il 200% degli Ampere. Attenzione a non bruciare il motore.

Moto-variator Moto-variatore



Speed range	P ₁	n ₁	M ₂	M _{st}	n _{2min}	P ₂	Atex Category	Input Flange Flangia ingr.		Output flange Flangia uscita			Weight / Peso	Dimens.
[rpm]	[kW]	[rpm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[kW]		71 B5	71 B14	71 B5	80B5	80B14	kg/lbs	Pag.
0-1430	0.37	1400	1.9	10	60	0.27	2/3	✓	✓	✓	✓	✓	15.6/34.4	18
0-1430	0.55	1400	2.8	10	60	0.40		✓	✓	✓	✓	✓	16.7/36.8	
0-900	0.25	900	1.9	10	60	0.18		✓	✓	✓	✓	✓	15.9/35.0	
0-900	0.37	900	2.9	10	60	0.27		✓	✓	✓	✓	✓	16.6/36.6	


K2 80B5-80B14

Variator size K2 Variatore tipo K2


Input/Entrata	80 B5	80 B14
Output/Uscita	80 B5	80 B14

Oil q.ty/Q.tà olio: 0,5 lt. for B3 (other positions: 0,7 lt)

Weight/Peso	Kg	lbs
Without motor/Senza motore	10	22
With motor/Con motore 0.75 kW	21	46




For dimensions, see pag.20/Per le dimensioni, vedi pag.20



— Torque available for continuous duty
Coppia nominale per funzionamento continuo

— Starting torque for very intermittent use, as motor is loaded with 200% Ampere. Warning: not to burn the motor.
Coppia di spunto per uso intermittente, il motore assorbe il 200% degli Ampere. Attenzione a non bruciare il motore.

Moto-variator Moto-variatore



Speed range	P ₁	n ₁	M ₂	M _{st}	n _{2min}	P ₂	Atex Category	Input Flange Flangia ingr.		Output flange Flangia uscita			Weight / Peso	Dimens.
[rpm]	[kW]	[rpm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[kW]		80B5	80B14	71B5	80 B5	80 B14	kg/lbs	Pag.
0-1430	0.55	1400	2.8	10	60	0.40	2/3	✓	✓	✓	✓	✓	19.0/41.9	20
0-1430	0.75	1400	3.7	10	60	0.55		✓	✓	✓	✓	✓	21.0/46.3	
0-900	0.37	900	2.9	10	60	0.27		✓	✓	✓	✓	✓	17.2/37.9	
0-900	0.55	900	4.1	10	60	0.40		✓	✓	✓	✓	✓	19.9/43.9	

P₁ = motor power/potenza motore; n₁ = motor speed/velocità motore;

M₂ = variator output torque at max speed/coppia uscita variatore alla max velocità

M_{st} = variator output starting torque/coppia spunto uscita variatore; n_{2min} = minimum speed with stable torque/velocità minima con coppia stabile;

P₂ = variator output power/potenza uscita variatore.

0.75 kW

DIMENSIONI / DIMENSIONS

K2 80B5-80B14

Without feet

Senza piedi

Type 51.K2/.../...1

With Output Flange

Con Flangia Uscita

Output flanges/Flange uscita

Type	Kit code
71B5	K2KITFLU71B5
80B5	K2KITFLU80B5
80B14	K2KITFLU80B14

For dimensions, see page 20
Per dimensioni, vedi pag.20

Input flange/Flangia entrata


80B14			80B5		
A	A5	I4	A	A5	I4
206	206	82.6	207	206	83.6

B4	C4	L4	M4	N4	P4	ØZ4
85.65	184.8	65	58.4	71	68	M8x15

Input flanges/flange entrata

Type	Kit code
80 B5	K2KITENT80B5
80 B14	K2KITENT80B14

Weight	9.6 kg
Peso	21.1 lbs




Flange	S3
71B5	9
80B5	29
80B14	-

Without Output Flange, without feet

Senza Flangia Uscita, senza piedi

For the not indicated dimensions, see the previous page
Per le quote non indicate, vedere la pagina precedente

Type 51.K2/...



With 0.75 kW motor 4p

Con motore 0.75 kW 4p

Type 21.K2/.../A4

Removable
Rimovibile


Feet kit options

A4	K2PIEDIA4
12	K2PIEDI12

Input flange/flange entrata

Type	Kit code
80 B5	K2KITENT80B5
80 B14	K2KITENT80B14

Weight	20.0 kg
Peso	44.1 lbs



With Output Flange

Con Flangia Uscita

Type 21.K2/.../A4.1

Output flanges/Flange uscita

Type	Kit code
71B5	K2KITFLU71B5
80B5	K2KITFLU80B5
80B14	K2KITFLU80B14

For dimensions, see page 20
Per dimensioni, vedi pag.20

Input flange/flange entrata

Type	Kit code
80 B5	K2KITENT80B5
80 B14	K2KITENT80B14

A6	A7
444	444

Feet	A4	U
Piedi	12	241

